MEDIDOR DE RADIOS DIGITAL




- Medición del radio del exterior, el ángulo del arco de la superficie medida debe ser superior a 60 °
 Botones función: on/off, zero, data preset, inch/mm
 Mantenga los datos preestablecidos en la memoria después de reiniciar
 Batería CR2032, Auto-apagado

- Salida de datos
- Base de acero inoxidable
 Suministrado con pin gauge para puesta a cero
- Accesorios opcionales: cable salida de datos (código 7315-50M, 7302-40M)







Código	Rango (radio)	Resolución	Precisión
2188-55	4-53mm/0.16-2.09"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm